

## Sirena da esterno

# SEL70LED

FRACARRO



Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED.

Consente di scegliere fra due temporizzazioni, con suoni selezionabili, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare lo stato di impianto acceso.

La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni.

Contenitore in policarbonato rinforzato.

E' dotata di tamper contro l'apertura e la rimozione dal muro.

### Caratteristiche principali

- Contenitore esterno in Policarbonato rinforzato
- Coperchio intermedio in acciaio zincato 8/10 mm (optional cod. 910361)
- Batteria allocabile da 12V-2Ah
- Intensità acustica 116 dB a 1 metro
- Segnalatore ottico con lampeggiante a LED
- Protezione contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro
- Dotata di livella a bolla per agevolare il fissaggio a muro
- Circuito di alimentazione protetto contro l'inversione della polarità
- Suoni selezionabili
- Segnalazione flash con impianto acceso
- Circuito elettronico tropicalizzato

			SEL70LED
Codice Fracarro			910329
Frequenza della tromba	Inferiore/ superiore	Hz	1200/1600 1400/1600
Frequenza di lampeggio		Hz	1
Potenza acustica massima		dBa	116
Durata allarme	Minuti	MAX	4
<b>Alimentazione e assorbimento</b>			
Tensione di alimentazione	Tensione di funzionamento	V	8/15
	Tensione di ricarica	V	12,5/13.8
	Batterie al piombo	Ah	2

Fracarro Radioindustrie S.p.A.  
via Cazzaro, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy  
tel. +39 0423 7361  
fax +39 0423 736220  
www.fracarro.com  
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd  
Unit A.  
Ibex House, Keller Close  
Kiln Farm, Milton Keynes.  
MK11 3LL  
UK  
Tel. +44(0)1908 571571  
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica  
Polígono Táctica "Ciudad  
de los negocios"  
C/2A, n° 4 - 46980  
Paterna - Valencia  
Tel. +34/961340104  
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.  
14 bis rue du Ratrait  
92158 Suresnes Cedex  
France  
Tel. +33 1 47283400  
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e  
Antenas de Televisao Lda  
Rua Alexandre Herculano, n°1-1°B  
Edifício Central Park  
2795-242 Linda-a-Velha  
Portugal  
Tel.: +351214156800  
Fax: +351214156809

## Data Sheet

**FRACCARO**

Tensione positiva comando		V	9-14
Assorbimento	a riposo	mA	8
Assorbimento in allarme	Sirena	mA	1350
	Lampeggiatore		50
Batteria al piombo allocabile		V, Ah	12, 2
<b>Caratteristiche generali</b>			
Dimensioni (l x p x h)		mm	210x280x90
Temperatura di funzionamento		°C	-25/+65
Peso		Kg	1.7
Grado di sicurezza			2
Classe ambientale			3
Conformità		normative	EN 60950 EN 50130-4

Appena viene alimentata, la sirena non va in allarme finché il morsetto +RIF non viene portato a +12V almeno una volta; in questo modo si evita l'attivazione della tromba durante l'installazione.

### Collegamenti della Morsettiera

GND	GND ricarica		
+13.8V	+13,8V ricarica		
TAMP	Tamper		
P_ON	Ingresso visualizzazione stato impianto	+12V	Impianto inserito: 3 lampeggi veloci
		GND	Impianto disinserito: lampeggio lungo
+RIF	Riferimento di allarme		

Fracarro Radioindustrie S.p.A.  
via Cazzaro, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy  
tel. +39 0423 7361  
fax +39 0423 736220  
www.fracarro.com  
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd  
Unit A,  
Ibex House, Keller Close  
Kiln Farm, Milton Keynes.  
MK11 3LL  
UK  
Tel. +44(0)1908 571571  
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica  
Poligono Táctica "Ciudad  
de los negocios"  
C/2A, n° 4 - 46980  
Paterna - Valencia  
Tel. +34/961340104  
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.  
14 bis rue du Ratrait  
92158 Suresnes Cedex  
France  
Tel. +33 1 47283400  
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e  
Antenas de Televisao Lda  
Rua Alexandre Herculano, n°1-1°B  
Edifício Central Park  
2795-242 Linda-a-Velha  
Portugal  
Tel.: +351214156800  
Fax: +351214156809