

Amplificatore da Palo a 12 Volt

MAP704

DVB-T



Amplificatore da palo a doppio ingresso ad amplificazione unica. Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell'apparato.

Caratteristiche Principali

- Doppio ingresso di banda VHF e UHF
- Alto guadagno
- Disponibilità della regolazione del guadagno
- Alto livello d'uscita
- Bassa figura di rumore
- Completamente schermato
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile HD

			MAP704
Codice Fracarro			223904
Ingressi	n.°	2	
	Ingresso 1	Banda	VHF
	Ingresso 2	Banda	UHF
Output	n.°	1	
Ingresso 1 Banda VHF			
Banda passante	MHz	47-230 (Possibilità di filtrare banda FM via Jumper)	
Guadagno	dB	26	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	5	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBµV	115	
Solo segnali digitali DTT			
Ingresso 1 Banda UHF			
Banda passante	MHz	470 ÷ 862	
Guadagno	dB	24	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	5	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBµV	115	
Solo segnali digitali DTT			
Caratteristiche principali			
Tensione di alimentazione	V	12	
Consumo di corrente	mA	65	
Connettori	F femmina		
Dimensioni	mm	107x60x95	
Temperatura di lavoro	°C	-10 ÷ +55	

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a Barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223904	MAP704	Singolo	8016978090204	1	95x60x107	0,190	0,190

Esempio d'installazione

