

Multiswitch radiali con 8 ingressi più antenna

La famiglia dei multiswitch radiali con 8 ingressi è come la serie precedente dedicata ad edifici di piccole e medie dimensioni. Anche in questo caso la gamma comprende articoli che vanno da 8 a 16 uscite, ma con la possibilità di poter ricevere 2 satelliti diversi. L'alimentatore del Multiswitch viene dato a corredo.



2808MX

TECHNICAL DATA	2808 MX	2812 MX	2816 MX
N° Ingressi IF SAT	8+Tv	8+Tv	8+Tv
N° Uscite 4-2150 MHZ	8	12	16
Gamma di frequenza	4-2250MHz	4-2250MHz	4-2250MHz
Alimentazione LNB	14VDC	14VDC	14VDC
Commutazione LNB 1-2-3-4	13V-18V - 0/22KHz	13V-18V - 0/22KHz	13V-18V - 0/22KHz
Commutazione Sat A - Sat B	DiSEqC 2.0 - Burst	DiSEqC 2.0 - Burst	DiSEqC 2.0 - Burst
Alimentatore in dotazione	220Vac 14VDC 1A	220Vac 14VDC 1A	220Vac 14VDC 1A
Attenuazione di derivazione TV	-14dB	-18dB	-21dB
Attenuazione di derivazione Sat	- 2dB	- 4dB	- 6dB
Massimo livello uscita TV IMA ₃	125dBuV	125dBuV	125dBuV
Massimo livello uscita satellite IMA ₃	96dBuV	96dBuV	96dBuV
Isolamento H/V	>30dB	>30dB	>30dB
Isolamento TV/SAT	>30dB	>30dB	>30dB
Isolamento ingressi Sat	>30dB	>30dB	>30dB
Return loss	>12dB	>12dB	>12dB
Peso	gr 800	gr 1.200	gr 1.200
Dimensioni	L186xH171xP35 mm	L280xH171xP35 mm	L370xH171xP35 mm
CE EN 50083	Si	Si	Si