



EKSELANS BY ITS

## MISCELATORE / DEMISCELATORE CANALE DI RITORNO MI RP / MI RP IEC

Miscelatore di canale di ritorno  
Compatibile con Ekoax

| ARTICOLO               | MI RP      |              | MI RP IEC |               |             |
|------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|                        | Codice     | 132001       | 132002    |               |             |
| Ingressi               |            | DATA         | TV        | DATA          | TV          |
| Connettore di ingresso |            | F            | F         | F             | IEC Maschio |
| Margini di frequenza   | <b>MHz</b> | 5-65         | 85-2150   | 5-65          | 85-1000     |
| Perdita di inserzione  | <b>dB</b>  | <1           | <1,5      | <0,5          | <1          |
| Separazione            | <b>dB</b>  | >30          | >25       | >40           | >32         |
| Uscite                 | <b>N°</b>  | 1= DATA + TV |           | 1= DATA + TV  |             |
| Connettori di uscita   |            | F            |           | IEC femminile |             |
| Passaggio DC           |            | NO           | SI        | NO            | SI          |



MI RP



MI RP IEC

### Impianto con amplificatore senza canale di ritorno



### Installazione d'un miscelatore MI RP IEC in una presa TV

