

Pulsante wireless da parete 013B9

Pulsante wireless innovativo che permette il controllo dei dispositivi all'interno del sistema **YESLY**.

Può essere associato ai dispositivi Yesly tramite App **Finder Toolbox** per accendere / spegnere o regolare le luci, controllare le tapparelle elettriche.

Può essere configurato per controllare e attivare gli **SCENARI**.

Funziona senza batterie e senza bisogno di ricariche.

Il design è più classico ed essenziale, fornendo al sistema Yesly una gamma stilistica completa.

013B9

Codici	
Pulsante wireless 013B9 può essere configurato con 2 o 4 canali.	013B9
Specifiche tecniche	
Fonte di energia	Generatore di energia elettrica
Frequenza operativa	Bluetooth 4.2 BLE 2.4 Ghz
Cicli di commutazione min.	50.000
Temperatura di esercizio °C	-25 °C...+65
Range di trasmissione	Circa 10 metri in campo libero ed in assenza di ostacoli. Il range di trasmissione può variare in base alla struttura dell'edificio.
Colore	Bianco
Dimensioni mm	82 x 82 x 14
Omologazioni	
CE FCC IC	

Il pulsante **013B9** viene fornito con una carta adesiva, in questo modo sarà possibile posizionarlo su qualsiasi tipo di superficie: metallo, legno o vetro; così da installarlo senza ricorrere ad interventi invasivi.

Inoltre è possibile fissarlo su di una scatola tonda diametro 60mm, così da garantire una flessibilità di installazione ottimale.

Il pulsante 013B9 fornisce in confezione gli adattatori per la configurazione a due o quattro canali.