

Componenti per la distribuzione a morsetto

5-2400 MHz

Serie CAD S



A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d'impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.

Key point

- Classe A di schermatura
- Installazione facile e veloce
- Alta perdita di ritorno
- Altissimo isolamento tra le uscite
- Immune dai disturbi esterni

Partitori

Prodotto	CODICE	Canale di ritorno 5 – 40 MHz		TV 40 – 862 MHz		SAT 950 – 2400 MHz			
		Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento OUT – OUT	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento OUT – OUT	Perdita d'inserzione IN – OUT		isolamento OUT – OUT	
						950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
PP2	220802	4	25	4	22	>5	5,5	20	18
PP3	220803	6,5	20	6,5	20	>7	8	20	18
PP4	220804	9,5	20	9,5	25	>10,5	11	>25	18
PP5	220805	11	20	11	25	>12	13	>25	18

Derivatori a 1 vie

Prodotto	CODICE	Canale di ritorno 5 – 40 MHz			TV 40 – 862 MHz			SAT 950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento TAP – OUT	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER – OUT	Perdita derivata		Perdita d'inserzione IN – OUT		isolamento DER – OUT
								950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
CD1-10	220810	10	<2	>30	10	<2	>23	10	10	<2.7	<2.7	>18
CD1-14	220814	14,5	<1	>28	14,5	<1	>25	14,5	15,5	<2.2	<2.5	>25
CD1-18	220818	18	<1	>30	18	<1	>25	18	18	<2.2	<2.5	>25
CD1-22	220822	22	<1	>35	22	<1	>30	22	22	<2.2	<2.5	>25

Derivatori a 2 vie

Prodotto	CODICE	Canale di ritorno 5 – 40 MHz			TV 40 – 862 MHz			SAT 950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER		Perdita d'inserzione IN – OUT		Isolamento DER-DER
								950- 2150 MHz	2150- 2400 MHz	950- 2150 MHz	2150- 2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
CD2-10	220830	11	<4,5	>35	10	<3,5	>35	10	11	<4,5	<5	>28
CD2-14	220834	15	<2	>40	14,5	<2	>35	14,5	15,5	<3,5	<4	>28
CD2-18	220838	18	<2	>45	18	<2	>35	18	18	<3,5	<4	>32
CD2-22	220842	22	<2	>45	22	<2	>40	22	22	<3,5	<4	>35

Derivatori a 4 vie

Prodotto	CODICE	Canale di ritorno 5 – 40 MHz			TV 40 – 862 MHz			SAT 950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER		Perdita d'inserzione IN – OUT		Isolamento DER-DER
								950- 2150 MHz	2150- 2400 MHz	950- 2150 MHz	2150- 2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
CD4-12	220852	13	<4	>18	12,5	<4	>15	12,5	13	<5,5	<6	>20
CD4-14	220854	14	<4,5	>18	14	<4	>15	14	15	<5	<5,5	>20
CD4-18	220858	18	<2	>18	18	<2	>15	18	18	<3,5	<4	>20
CD4-22	220862	22	<2	>22	22	<2	>20	22	22	<3,5	<4	>22

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Poligono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, n° 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratriat
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, n°1-1°B
Edificio Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	SPLITTERS			Pcs	mm	kg	kg
220802	PP2	multiple	8016978075430	12	155x90x65	1,2	1,226
220803	PP3	multiple	8016978075447	12	155x90x65	1,2	1,220
220804	PP4	multiple	8016978075539	8	155x90x65	1,2	1,61
220805	PP5	multiple	8016978075546	8	155x90x65	1,2	1,61

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	1 WAY TAPS			Pcs	mm	kg	kg
220810	CD1-10	multiple	8016978075454	12	155x90x65	1,2	1,226
220814	CD1-14	multiple	8016978075461	12	155x90x65	1,2	1,226
220818	CD1-18	multiple	8016978075478	12	155x90x65	1,2	1,226
220822	CD1-22	multiple	8016978075485	12	155x90x65	1,2	1,226

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	2 WAY TAPS			Pcs	mm	kg	kg
220830	CD2-10	multiple	8016978075492	12	155x90x65	1,2	1,226
220834	CD2-14	multiple	8016978075508	12	155x90x65	1,2	1,226
220838	CD2-18	multiple	8016978075515	12	155x90x65	1,2	1,226
220842	CD2-22	multiple	8016978075522	12	155x90x65	1,2	1,226

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	4 WAY TAPS			Pcs	mm	kg	kg
220852	CD4-12	multiple	8016978075553	8	155x90x65	1,2	1,61
220854	CD4-14	multiple	8016978075560	8	155x90x65	1,2	1,61
220858	CD4-18	multiple	8016978075577	8	155x90x65	1,2	1,61
220862	CD4-22	multiple	8016978075584	8	155x90x65	1,2	1,61

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratriat
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisão Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809